C E R T I F I C A T E

of Conformity

Registration No.: A3 50558614 0001

Report No.: CN22YLBI 001

Holder:
GoodWe Technologies Co., Ltd.
No.90 Zijin Rd., New District
215011 Suzhou
P.R. China

Product:
PV-Inverter
(Hybrid Inverter)

Identification:

```
Type Designation: GWxK-ET  (x=15,20,25,29.9,30)
Serial Number   : Engineering Samples
Firmware Version: 000000
Remark          : Refer to test report CN22YLBI 001 and
                  appendices for detail.
```

Tested acc. to:

```
VDE-AR-N 4105/11.18
DIN VDE V 0124-100/06.20
```

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

Date 26.09.2022

Weichun Li

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

10/020 d 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Zertifikatsnummer: A3 50558614 0001

Certificate No.:

Konformitätsnachweis

Hersteller: *Manufacturer*	GoodWe Technologies Co., Ltd. NO.90 Zijin Rd., New District, Suzhou 215011, P.R. China
Produkttyp: *Type of product*	Wechselrichter
Modell: *Model*	GW15K-ET, GW20K-ET, GW25K-ET, GW29.9K-ET, GW30K-ET
Firmwareversion: *Firmware version*	000000
Standard: *Standard*	VDE-AR-N 4105:2018-11 DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06
Prüfberichtnummer: *Report No.*	CN22YLBI 001
Ausstellungsdatum: *Date of issue*	26.09.2022

Die Konformitätsprüfung bezieht sich auf das oben genannte Produkt. Hiermit wird überprüft, ob die Probe den oben genannten Bewertungsanforderungen entspricht. Diese Überprüfung impliziert keine Beurteilung der Herstellung des Produkts und erlaubt nicht die Verwendung eines TÜV-Rheinland-Konformitätszeichens. *The verification of conformity refers to the above mentioned product. This is to verify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This verification does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.*

Weichun Li
Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
TÜVRheinland
Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-14169-01-02

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikatsnummer: A3 50558614 0001

Certificate No.:

E.4 Einheitenzertifikat *E.4 Unit certificate*			
Hersteller: *Manufacturer*	GoodWe Technologies Co., Ltd. NO.90 Zijin Rd., New District, Suzhou 215011, P.R. China		
Typ Erzeugungseinheit: *Power generation unit type*	GW15K-ET, GW20K-ET, GW25K-ET, GW29,9K-ET, GW30K-ET		
☒ **Umrichter** *Inverter*	☐ **Asynchrongenerator** *Asynchronous generator*	☐ **Synchrongenerator** *Synchronos generator*	
☐ **Stirlinggenerator** *Stirling generator*	☐ **Brennstoffzelle** *Fuel cell*	☐ **Andere** *Other*	
Bemessungswerte: *Rated values*	**Max. Wirkleistung P_{Emax}:** *max. Active power P_{Emax}*	15,0/20,0/25,0/29,9/30,0	kW
	Max. Scheinleistung S_{Emax}: *max. Apparent powr S_{Emax}*	16,5/22,0/27,5/29,9/33,0	kVA
	Bemessungsspannung: *Rated voltage*	3L/N/PE~380/400	V
	Bemessungsstrom (AC) Ir *Rated current (AC) Ir*	22,7/30,3/37,9/45,3/45,5	A
	Anfangs-Kurzschlusswechselstrom Ik" *Initial short-circuit AC current*	25,0/33,3/41,7/49,8/50,0	A
Netzanschlussregel: *Network connection rule*	**VDE-AR-N 4105: 2018-11** **„Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz"** Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz		
Prüfanforderung: *Test requirement*	**DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100): 2020-06** **„Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung"** Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz		
Prüfbericht: *Test report*	CN22YLBI 001		

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)
Place, date

26.09.2022

Zertifizierungsstelle
Certification body

TÜV Rheinland LGA Products GmbH Zertifizierungsstelle TÜVRheinland

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14169-01-02

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

TÜVRheinland® Precisely Right.

E.5 Prüfbericht „Netzrückwirkungen“ für Erzeugungseinheiten mit einem Eingangsstrom
E.5 Test report “System reactions” for power generation units with feeding current

Auszug aus dem Prüfbericht für Erzeugungseinheiten *Extract from the test report for power generation units* **“Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”** *“Determination of electrical properties”*	CN22YLBI 001

Anlagenhersteller: *Manufacturer:*	GoodWe Technologies Co., Ltd.	
Herstellerangaben: *Manufacturer’s data:*	**Anlagenart (BHKW, PV-WR)** *Type(CHP, PV-Inverter)*	GW15K-ET, GW20K-ET, GW25K-ET, GW29,9K-ET, GW30K-ET
	Maximale Wirkleistung P_{Emax} *Max. Active Power P_{Emax}*	15,0/20,0/25,0/29,9/30,0
	Bemessungspannung *Rating voltage*	3L/N/PE~380/400
Messzeitraum: *Measuring period:*	**vom JJJJ-MM-TT bis JJJJ-MM-TT** *From yyyy-mm-dd to yyyy-mm-dd*	vom 2022-07-01 bis 2022-09-19

Schnelle Spannungsänderungen *Rapid voltage changes*		
Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger) *Marking operation without default (to primary energy carrier)*	ki=	0,50
Ungünstigster Fall bei Umschalten der Generatorstufen *Worst case at switch over of generator sections*	ki=	N/A
Einschalten bei Nennbedingungen (des primärenergieträger) *Marking operation at reference conditions(of primary energy carrier)*	ki=	1,00
Ausschalten bei Nennleistung *Breaking operation at nominal power*	ki=	1,00
Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge *Worst case value of all switching operations*	kimax=	1,00

Flicker	**Netzimpedanzwinkel Ψk:** *Angle of network impedance Ψk:*	30°	50°	70°	85°
	Anlagenflickerbeiwert CΨ: *Flicker coefficient of system flicker CΨ:*	0,426	N/A	N/A	N/A

Oberschwingungen
Harmonics

Wirkleistung P/Pn [%] *Active power P/Pn [%]*	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ordnungszahl *Harmonic number*	Iv/In [%]										
2	0,04	0,20	0,24	0,13	0,19	0,25	0,30	0,34	0,38	0,36	0,43
3	0,13	0,15	0,21	0,28	0,37	0,48	0,54	0,61	0,72	0,81	0,91
4	0,03	0,08	0,07	0,03	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,08	0,10
5	0,18	0,23	0,33	0,15	0,15	0,12	0,07	0,06	0,10	0,09	0,09
6	0,02	0,06	0,09	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,04	0,07
7	0,27	0,31	0,31	0,16	0,19	0,21	0,18	0,14	0,11	0,15	0,18
8	0,02	0,07	0,12	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,07	0,04	0,08
9	0,21	0,10	0,81	0,42	0,29	0,30	0,33	0,33	0,30	0,29	0,30
10	0,01	0,09	0,11	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,11	0,06	0,09
11	0,11	0,57	0,28	0,30	0,27	0,28	0,36	0,40	0,43	0,41	0,40
12	0,01	0,04	0,05	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05	0,03	0,02	0,05
13	0,07	0,05	0,10	0,13	0,20	0,17	0,18	0,24	0,27	0,30	0,32
14	0,01	0,03	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,04
15	0,05	0,10	0,08	0,12	0,13	0,18	0,16	0,17	0,20	0,21	0,23

16	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
17	0,04	0,06	0,10	0,11	0,08	0,13	0,16	0,15	0,15	0,18	0,19
18	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02
19	0,03	0,03	0,11	0,09	0,08	0,09	0,14	0,15	0,15	0,16	0,18
20	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
21	0,03	0,04	0,11	0,06	0,08	0,07	0,10	0,14	0,14	0,15	0,16
22	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
23	0,02	0,01	0,09	0,05	0,07	0,07	0,08	0,11	0,13	0,13	0,14
24	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
25	0,02	0,01	0,07	0,05	0,05	0,07	0,07	0,09	0,11	0,13	0,13
26	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
27	0,02	0,03	0,05	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12
28	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
29	0,01	0,01	0,04	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11
30	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
31	0,01	0,01	0,04	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07	0,07	0,09	0,10
32	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
33	0,01	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
34	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
35	0,01	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
36	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
37	0,01	0,01	0,03	0,02	0,03	0,25	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
38	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,48	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
39	0,01	0,02	0,03	0,02	0,03	0,09	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07
40	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,12	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Beachtung:											

Zwischenharmonische *Interim-harmonics*											
Wirkleistung P/Pn [%] *Active power P/Pn [%]*	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Frequenz [Hz] *Frequency [Hz]*	Iv/In [%]										
75	0,03	0,08	0,19	0,19	0,28	0,41	0,54	0,68	0,99	0,86	1,05
125	0,15	0,04	0,21	0,20	0,26	0,32	0,38	0,48	0,83	0,64	0,79
175	0,10	0,09	0,16	0,15	0,17	0,18	0,18	0,19	0,31	0,21	0,24
225	0,05	0,05	0,09	0,11	0,12	0,10	0,09	0,09	0,16	0,11	0,12
275	0,04	0,18	0,17	0,07	0,09	0,08	0,07	0,08	0,13	0,09	0,11
325	0,05	0,14	0,15	0,10	0,12	0,11	0,11	0,12	0,16	0,13	0,15
375	0,05	0,20	0,23	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,15	0,12	0,15
425	0,05	0,15	0,17	0,14	0,13	0,14	0,13	0,13	0,16	0,14	0,16
475	0,04	0,12	0,21	0,15	0,13	0,14	0,13	0,13	0,16	0,13	0,15
525	0,04	0,08	0,17	0,13	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,13	0,15
575	0,03	0,09	0,12	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,14	0,13	0,14
625	0,02	0,06	0,09	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,12	0,12	0,13
675	0,02	0,08	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,07	0,09	0,09	0,10
725	0,02	0,06	0,06	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08
775	0,02	0,05	0,05	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
825	0,02	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,06	0,05	0,06
875	0,01	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06
925	0,02	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
975	0,01	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05
1025	0,01	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,04	0,05
1075	0,01	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05
1125	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,04	0,05
1175	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05
1225	0,03	0,01	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
1275	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04
1325	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
1375	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05
1425	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
1475	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
1525	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,03	0,04
1575	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
1625	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04
1675	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
1725	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
1775	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
1825	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
1875	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
1925	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
1975	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03
Beachtung:											

Höhere Frequenzen *Higher frequencies*											
Wirkleistung P/Pn [%] *Active power P/Pn [%]*	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Frequenz [kHz] *Frequency [kHz]*	Iv/In [%]										
2,1	0,02	0,05	0,07	0,06	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13
2,3	0,02	0,04	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,10	0,11
2,5	0,02	0,03	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,10	0,11
2,7	0,02	0,04	0,07	0,05	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11
2,9	0,02	0,04	0,08	0,06	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13
3,1	0,03	0,05	0,09	0,06	0,07	0,09	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15
3,3	0,04	0,06	0,10	0,09	0,10	0,12	0,14	0,17	0,18	0,19	0,20
3,5	0,04	0,05	0,10	0,10	0,12	0,15	0,18	0,20	0,22	0,25	0,27
3,7	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15	0,16
3,9	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08
4,1	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
4,3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
4,5	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4,7	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4,9	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
5,1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5,3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5,5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5,7	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5,9	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6,1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6,3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6,5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6,7	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6,9	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7,1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7,3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7,5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7,7	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7,9	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
8,1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
8,3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
8,5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
8,7	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
8,9	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Beachtung: Die maximalwerte der drei Phasen werden gewählt.
Remark: The maximal value of three phases is selected.

Zertifikatsnummer: A3 50558614 0001

Certificate No.:

E.6 Zertifikat für den NA-Schutz *E.6 Certificate of NS protection*		
Hersteller: *Manufacturer*	GoodWe Technologies Co., Ltd. NO.90 Zijin Rd., New District, Suzhou 215011, P.R. China	
Typ NA-Schutz: *Type of NS protection*	Leistungsrelais	
Zentraler NA-Schutz: *Central NS protection*	☐	
Integrierter NA-Schutz: *Integrated NS protection*	☒	**Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ:** *Assigned to power generation unit of type*
		GW15K-ET, GW20K-ET, GW25K-ET, GW29,9K-ET, GW30K-ET
Netzanschlussregel: *Network connection rule*	**VDE-AR-N 4105: 2018-11** **„Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“** Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	
Prüfanforderung: *Test requirement*	**DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100): 2020-06** **„Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung“** Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz	
Prüfbericht: *Test report*	CN22YLBI 001	

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)
Place, date

26.09.2022

Zertifizierungsstelle
Certification body

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
TÜVRheinland®
Zertifizierungsstelle

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-14169-01-02

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

TÜVRheinland®
Precisely Right.

E.7 Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz
E.7 Requirement for the test report for the NS protection

Auszug aus dem Prüfbericht für den NA-Schutz CN22YLBI 001
Extract from the test report for the NS-protection
"Bestimmung der elektrischen Eigenschaften"
"Determination of electrical properties"

Prüfbericht NA-Schutz
Test report NS-Protection

Typ NA-Schutz: *Type of NS protection:*	Integrierter NA-Schutz	**Weitere Herstellerangaben** *Other manufacturer's data*
Software version: *Software Version:*	000000	
Hersteller: *Manufacturer:*	GoodWe Technologies Co., Ltd.	
Messzeitraum: *Measuring period:*	**vom JJJJ-MM-TT bis JJJJ-MM-TT** *From yyyy-mm-dd to yyyy-mm-dd*	vom 2022-07-01 bis 2022-09-19

Beachtung: Die Prüfungen wurden auf dem Modell GW30K-ET durchgeführt und stellen die andere Serienmodelle dar.
Remark: Tests were conducted on basic model of GW30K-ET to represent other family models.

	Stirlinggeneratoren, Brennstoffzellen *Stirling engines, fuel cell systems*			**Umrichter** *Converter*		
	direkt oder über Umrichter gekoppelte Synchron- und Asynchrongeneratoren mit Pn ⩽ 50 kW *Direct or by converter coupled synchronous- and asynchronous generators with Pn ⩽ 50 kW*			**direkt gekoppelte Synchron- und Asynchrongeneratoren mit *P*n > 50 kW** *Direct or coupled synchronous- and asynchronous generators with Pn> 50 kW*		
Schutzfunktion *Protection function*	**Einstellwert** *Setting value*	**Auslösewert** *Tripping value*	**Auslösewert NA Schutz*** *Tripping time**	**Einstellwert** *Setting value*	**Auslösewert** *Tripping value*	**Auslösezeit NA Schutz*** *Tripping time**
Spannungssteigerungsschutz U>> *Voltage increase protection U >>*	1,15 * U_n			1,25 * U_n	1,25 * U_n	< 100ms
Spannungssteigerungsschutz U> *Voltage increase protection U >*	1,1 * U_n			1,1 * U_n	1,1 * U_n	< 100ms
Spannungsrückgangsschutz U< *Voltage decrease protection U <*	0,8 * U_n			0,8 * U_n	0,8 * U_n	3000ms
Spannungsrückgangsschutz U<< *Voltage decrease protection U <<*	**Entfällt** *Not applicable*			0,45 * U_n	0,45 * U_n	300ms
Frequenzrückgangsschutz f< *Frequency decrease protection f <*	47,5Hz			47,5Hz	47,5Hz	< 100ms
Frequenzsteigerungsschutz f> *Frequency increase protection f >*	51,5Hz			51,5Hz	51,5Hz	< 100ms

[a] **Die Auslösezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslösesignal an den Kuppelschalter.**
[a] *The tripping time comprises the period before limit violation U/f until tripping signal to interface switch.*
Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum höchsten oben ermittelten Zeitwert zu addieren.
During planning of power generation system the proper time of interface switch shall be added to the highest value of time determined above.
Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalts) darf 200ms nicht überschreiten.
The break time (sum of tripping time NS protection plus proper time of interface switch) should not exceed 200 ms.

☒ **Bei integriertem NA-Schutz**
By integrated NS Protection

Zugeordnet zu Erzeugungseinhalt Typ: *Assigned to PGU type:*	GW15K-ET, GW20K-ET, GW25K-ET, GW29,9K-ET, GW30K-ET
Typ integrierter Kuppelschalter: *Type of integrated interface switch:*	Leistungsrelais
Eigenzeit des Kuppelschalters bei integriertem NA-Schutz *Proper time of interface switch by integrated NS-protection*	< 20ms

Die überprüfung der Gesamtwirkungskette "NA-Schutz-Kuppelschalter" führte zu einer ergolgreichen Abschaltung,
The verification of the full function chain "NS protection- Interface switch" has yield to intended disconnection,