Growatt ShineLink-X



- Łatwa obsługa, instalacja plug-and-play
- Automatyczne przypisywanie adresów IP
- Szeroki zasięg do 120 metrów
- Monitorowanie do 8 falowników przez moduł RF433
- Archiwizacja danych przez 30 dni

· Darmowy monitoring przez serwer Shine

PRODUKT · GROWATT

Karta katalogowa	ShineLink-X
Interfejs komunikacyjny	
Rf433	Tak
RF433 (otwarta przestrzeń)	Do 120 metrów
RF433 (dwie ściany)	20 m
Źródło zasilania	
Zużycie energii	<2W stan czuwania, <5W szczyt
Napięcie wejściowe zasilacza AC	196V~250V
Częstotliwość pracy zasilacza AC	50/60Hz
Dane ogólne	
Wymiary (Szer / Wys / Gł) (mm)	105/85/26mm
Waga	< 1kg
Sposób montażu	Na stole / ścienny
Stopień ochrony	IP30
Wyświetlacz	LED
Temperaturowy zakres pracy	–25°C ~+60°C
Wilgotność względna	0-95%
Właściwości	
Graficzny interfejs użytkownika	Android/IOS APP
Zdalna aktualizacja oprogramowania	Tak
Maksymalna ilość monitorowanych urządzeń	8(RF433)
Gwarancja	1 rok
CE	