ECOSOLARIS SERVICES SRL
www.ecosolaris.ro · oferta@ecosolaris.ro
Tel: 031 433 70 99 · WhatsApp: +40 771 599 006
Șos. de Centură DNCB, nr. 27, Clinceni, Ilfov, România

FIȘĂ TEHNICĂ · ACCESORII · SISTEM DE CONTROL RADIO POLARIS

Telecomandă POLARIS

Cod EcoSolaris **ECO-AL-2910** | Cod de comandă **AL-165-01-AX** | **Fabricat în România** Made in Romania



Telecomandă radio pentru lămpile POLARIS, care reglează intensitatea în cinci trepte și stinge luminile. Comandă unul, două sau trei grupuri de lămpi, în mod vizibil sau infraroșu, pe o rază de până la 10 km.

COD DE COMANDĂ	TREPTE DE INTENSITATE
AL-165-01-AX (1 grup comandat)	**5 niveluri + OFF**
TEHNOLOGIE RADIO	MODURI DE LUCRU
LoRa, comunicație directă	**vizibil (lumină) și invizibil (infraroșu)**

Preț la cerere | Consultanță tehnică EcoSolaris

Specificații tehnice

Cod de comandă	AL-165-01-AX (1 grup comandat)
Variante	AL-165-01-AX, AL-165-02-AX, AL-165-03-AX; AL-165-EM1-AX și AL-165-EM2-AX pentru lămpi de urgență RGBW
Trepte de intensitate	5 niveluri + OFF
Tehnologie radio	LoRa, comunicație directă
Frecvență	868 MHz (Europa), 915 MHz (SUA) sau opțional 433 MHz, setată din fabrică
Rază	până la 10 km în linie directă de vizibilitate, în condiții ideale
Moduri de lucru	vizibil (lumină) și invizibil (infraroșu)
Alimentare	baterie standard de 9 V
Material	ABS
Tastatură	cu membrană

Caracteristici

- Reglaj în cinci trepte de intensitate și oprire
- Frecvență setată din fabrică: 868, 915 sau 433 MHz
- Rază de până la 10 km în linie directă de vizibilitate
- Comandă 2 grupuri (THR/END și PAPI) sau 3 grupuri (THR/END, PAPI și RWE)
- Mod vizibil (lumină) și invizibil (infraroșu)
- Alimentare cu baterie standard de 9 V

Materiale și construcție

- Carcasă: ABS
- Tastatură cu membrană

Opțiuni de configurare

- 1, 2 sau 3 grupuri comandate (AL-165-01/02/03-AX)
- Variante pentru lămpi de urgență RGBW (AL-165-EM1-AX, AL-165-EM2-AX)
- Frecvență: 868 MHz, 915 MHz sau opțional 433 MHz

Structura codului de comandă

AL - 165 - XX - AX

AL	Indicator de serie (iluminat aeroportuar)
165	Indicator de produs
XX	Număr de grupuri comandate: 01, 02, 03; EM1, EM2 pentru lămpi de urgență RGBW
AX	Tip produs (accesoriu)

Aplicații

Balizaj portabil de pistă (THR/END, RWE) **Sisteme PAPI portabile** **Heliporturi temporare** **Operațiuni militare cu iluminat infraroșu** **Iluminat de urgență RGBW**